

Общая информация о продукте

Aqara LED Light Bulb — это светодиодная лампочка с регулируемой яркостью и температурой света. В сочетании с датчиками Aqara лампа сможет сама включаться, когда вам нужен свет, и гаснуть — когда не нужен. Работает с голосовыми помощниками: Apple HomeKit, Алисой, Марусей и с семейством ассистентов Салют.

Справочная информация

1. Для работы устройства требуется Центр умного дома (хаб) с поддержкой протокола Zigbee 1.2.
2. При использовании устройства с HomeKit требуется домашний центр Apple HomeKit.
3. Для получения более подробной информации посетите сайт www.aqara.com/support.



Меры предосторожности

1. Работа устройства связана с высоким электрическим напряжением.
Пожалуйста, устанавливайте устройство чётко по инструкции.
2. Данный прибор предназначен для использования только внутри помещений. Не используйте его во влажной среде или на открытом воздухе.
3. Оберегайте прибор от воздействия

влаги, не допускайте попадания жидкостей на устройство.

4. Не устанавливайте в узкий и герметичный плафон во избежание ошибок при работе устройства.
5. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.

Все ремонтные работы должны выполняться специалистом.

Монтаж

Вкрутите лампу в стандартный патрон E27.



Быстрая настройка

1. Прежде чем активировать устройство, убедитесь, что у вас загружено приложение Aqara Home и установлен Центр умного дома (хаб) Aqara с поддержкой Zigbee 3.0.
2. Откройте приложение, нажмите «+» в правом верхнем углу главной страницы, перейдите на страницу добавления устройств (аксессуаров), выберите «Светодиодная лампа (настр. белый)» и действуйте в соответствии с подсказками приложения.

* Если добавление не удалось, переместите Центр умного дома (хаб) ближе к устройству и повторите попытку.

Проверка связи с хабом: включите и выключите лампу 3 раза подряд. Если хаб подаст звуковой сигнал, то связь стабильна.

Технические характеристики

Наименование продукта: Aqara LED Light Bulb

Модель: ZNLDP12LM

Габариты: Ø60 × 120 мм (2,36 × 4,72 дюймов)

Рабочее напряжение: ~220 – 240 В

Номинальная частота: 50/60 Гц

Номинальная мощность: 9 Вт (18 × 0,9 Вт
светодиодный модуль)

Цветовая температура: 2700 К – 6500 К

Световой поток: 806 лм

Цоколь лампы: E27

Коэффициент мощности: 0,7

Протокол беспроводной связи: Zigbee

Температура эксплуатация: -20°C – +40°C
(4°F – 104°F)

Рабочая влажность 0 – 85% относительной влажности, без конденсации

Максимальная мощность Zigbee: 9,9 дБм

Рабочая частота Zigbee: 2400 – 2483,5 МГц

Правила и условия хранения и транспортировки

Оборудование должно быть защищено от внешних воздействий. Допустимая температура окружающего воздуха 0°C – 40°C (-32°F – 104°F).

Информация о мерах при неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности оборудования:

1. Отключите оборудование от питания;

2. Обратитесь в сервисный центр для получения консультации или ремонта оборудования.

Производитель: Lumi United Technology Co., Ltd.

Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China
Офис 801-804, здание 1, парк Чонгвен, Наньшань iPark, №3370, проспект Люсянь, микрорайон Фугуан, жилой район Таоюань, р-н Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай

Сайт: www.aqara.com

E-mail: www.aqara.com/support

Сделано в Китае

Импортер: ООО «СофтМастер»
Адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Хорошевский,
ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12,
помещ. II, ком.7,8,9,10,11
Сайт: www.aqara.ru
Телефон: 8-800-222-01-57
E-mail: support@aqara.ru
С информацией о сертификатах
и декларациях можно ознакомиться
на сайте www.aqara.ru/cert.

